


FOCO 24V Einbauspot

MONTAGE

1. Netzteil (24 V DC) spannungsfrei schalten. Das Netzteil muss netzseitig von einer Elektrofachperson angeschlossen werden.
2. Deckenausschnitt gemäss Rahmenausführung herstellen (Ø 45–48 / 68–70 / 80–83 mm). Mindesteinbautiefe gemäss Datenblatt (60–80 mm) beachten.
3. Optik auf das LED-Modul aufsetzen bzw. einschrauben.
4. Modul mit Optik von hinten in den Einbaurahmen einsetzen und mit dem Halte-/Frontring sichern.
5. Anschlussleitung des Moduls polungsrichtig an die 24-V-Leitung anschliessen (Kennzeichnung + / – am Modul beachten). Verpolung kann das Modul beschädigen. Gesamtlast des Netzteils inkl. LED-Bänder beachten (ca. 20 % Reserve).
6. Haltefedern nach oben drücken und den Rahmen in den Ausschnitt einsetzen. Schwenkbare Rahmen ausrichten.
7. Netzteil einschalten und Funktion prüfen. Dimmung nur über einen 24-V-PWM-Dimmer bzw. ein dimmbares Netzteil.

Technische Daten, Abmessungen und Ausführungen siehe Datenblatt. Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.

MASSBILD



SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Einbauleuchten nicht mit Wärmedämmmaterial abdecken. Deckenausschnitt und Einbautiefe gemäss Datenblatt einhalten; Mindestabstände zu brennbaren Materialien beachten.
8. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutraleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	24 V DC über separates Konstantspannungs-Netzteil (SELV)
Leistung	7,2 W (24 V DC)
Steuerung	PWM
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.