

CASAMBI LED-KONVERTER 12W 100–700 MA

LED-KONVERTER KONSTANTSTROM CASAMBI · 12 W



Der Casambi LED-Konverter 12W ist ein dimmbarer Konstantstrom-Treiber für LED-Leuchten und Module. Der Ausgangsstrom lässt sich per NFC zwischen 100 und 700 mA einstellen, so passt ein Gerät zu vielen Leuchten. Gesteuert wird per Casambi-App oder Wandschalter, gedimmt wird flimmerfrei über die Amplitude.

max. 12 W

IP20

Casambi

MERKMALE

- Konstantstrom 100–700 mA, per NFC einstellbar
- Casambi integriert, zusätzlich AC-Push-Taster
- Amplitudendimmung 0,1–100 %, flimmerfrei
- Programmierbar: Constant Lumen Output, Notlichtmodus
- Schutzklasse II, isoliertes Kunststoffgehäuse

TECHNISCHE DATEN

Leistung	max. 12 W	Steuerung	Casambi, AC-Push
Ausgangsstrom	100–700 mA (NFC)	Schutzart	IP20
Ausgangsspannung	6–42 V DC	Anschluss	Federzugklemmen
Kanäle	1 (Einzelfarbe)	Masse (L × B × H)	135 × 35 × 20 mm
Eingang	200–240 V AC / 176–280 V DC	Garantie	5 Jahre
Dimmung	Amplitude, 0,1–100 %		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
SRP-9105-12-C700NFC	–	12 W	Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.