

CASAMBI PIXEL-CONTROLLER SPI FÜR DIGITALE LED-BÄNDER

LED-CONTROLLER CASAMBI



Der Casambi Pixel-Controller steuert digitale, adressierbare LED-Bänder (SPI) Pixel für Pixel – für Lauflichter, Farbverläufe und Effekte. Er arbeitet an 5, 12 oder 24 V und liefert bis 7 A. Mit dem separat erhältlichen Pixel-Repeater lassen sich Effekte auf ein zweites Band in bis 250 m Entfernung übertragen.

5 / 12 / 24 V DC

IP20

Casambi

MERKMALE

- Pixel-zu-Pixel-Steuerung digitaler LED-Bänder (SPI)
- Für RGB, RGBW und Tunable White
- Versorgung 5/12/24 V DC, bis 7 A
- Effekte, Szenen, Animationen per Casambi-App
- Erweiterbar mit Pixel-Repeater (bis 250 m)

TECHNISCHE DATEN

Versorgung	5 / 12 / 24 V DC	Steuerung	Casambi, Taster (Schliesser)
Ausgang	SPI digital	Schutzart	IP20
Ausgangsstrom	max. 7 A	Anschluss	Federzugklemmen
Leistung	max. 168 W	Masse (L × B × H)	136 × 29 × 21 mm
Anwendung	RGB, RGBW, Tunable White	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
RUNNING-LIGHT-CASAMBI	–	–	Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.