

CASAMBI SMART REMOTE

CASAMBI-FERNBEDIENUNG · BATTERIEBETRIEB · DREHREGLER



Die Casambi Smart Remote kombiniert fünf Tasten mit einem Drehregler. Damit schalten Sie Leuchten und Gruppen, rufen vier Szenen ab und regeln Helligkeit, Lichtfarbe oder RGB-Farbe stufenlos. Die Fernbedienung arbeitet mit einer Knopfzelle, sitzt magnetisch im Tischhalter oder in der Wandhalterung und lässt sich jederzeit abnehmen – ohne Kabel und Unterputzdose.

Casambi

Ø 58 mm

Batterie CR2450

bis 50 m

IP20

MERKMALE

- Funk-Fernbedienung für Casambi-Lichtsteuerungen, frei konfigurierbar in der Casambi-App
- Mitteltaste: Leuchte oder Gruppe ein/aus, Doppelklick wechselt zwischen Helligkeit, Lichtfarbe und RGB
- Drehregler für Helligkeit, Lichtfarbe (CCT) oder RGB-Farbe
- 4 Szenen-Tasten zum Abrufen von Szenen aus der App
- Für Einzelfarbe, Tunable White, RGB, RGBW und RGB+CCT
- Magnetisch: Tischhalter inbegriffen, passende Wandhalterung für EU-Dose separat
- LED-Anzeige für den gewählten Modus

TECHNISCHE DATEN

Funk	Bluetooth (Casambi), 2,4 GHz	Versorgung	3 V DC, Knopfzelle CR2450
Reichweite	bis 50 m bei freier Sicht (Mesh)	Schutzart	IP20, nur innen
Bedienung	5 Tasten + Drehregler	Masse Fernbedienung	Ø 58 × 20 mm
Szenen	4 direkt abrufbar	Masse Halterung	61,9 × 44,7 mm
Lichtsteuerung	Einzelfarbe, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT	Montage	magnetisch im Tischhalter (inbegriffen)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
SC-9105-D5	Weiss	–	Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.