NIESEN 2 SENSOR PLUS Wandleuchte

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
OU441NW24	ANTHRAZIT	230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)
OU441NW30	WEISS MATT	230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.


	Nur für Wand- oder Deckenmontage.
	Innen- und Außengebrauch.
IP 54	Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.
IK 10	Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
110°	Strahlwinkel 110°.
CE	CE Genehmigung.
3000 K 4000 K	Wahl der Farbtemperatur.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
850°	Getestet bei 850°.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
	Mit Sensor.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	LED von einem Elektriker austauschbar.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

D : ACHTUNG !

A. Möglichkeit den Erfassungswinkel einzustellen 100% = 12M, = 3M, 10% = 1.2M
B. Möglichkeit die Beleuchtungszeit nach dem Erfassen einer B bis 30 Minuten einzustellen.
C. Möglichkeit die Empfindlichkeit von 'Disable' (funktioniert na em Umgebungslichtniveau) bis 2 LUX einzustellen.

NIESEN 2 SENSOR PLUS Wandleuchte



	1	2	3	
I	ON	ON	ON	100%
II	–	ON	ON	75%
III	ON	–	ON	50%
IV	–	–	ON	25%
V	–	–	–	10%

B. TIME

	4	5	6	
I	ON	ON	ON	5s
II	–	ON	ON	30s
III	ON	–	ON	90s
IV	–	–	ON	3min
V	ON	ON	–	20min
VI	–	–	–	30min

C. SENSOR

	7	8	9	
I	ON	ON	ON	2 lux
II	ON	ON	–	10 lux
III	–	ON	–	25 lux
IV	ON	–	–	50 lux
V	–	–	–	

NIESEN 2 SENSOR PLUS Wandleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP54: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	30 W
Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP54
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.