Tao Pendelleuchte

GRAVITA LED

AUFBAU & PENDEL

LED GU10

TUBE 55 Pendel

TUBE 25

IONT

UBE 80 UBE 55

TUBE 55 Aufbau

BALO

SYSTEM BALO

GOT

Projector GOT Strahler

by the company Gravita.

von GRAVITA.

La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée

pela Gravita.

n verstärkte Isolierung z en der Niederspannungsversorgung [BT] und dem Steuerleiter.

0.75m

1.20m

[2]

ontage der Leuchte nur außerhalb dargegebenen Handbereichs
1] zulässig. Grenze des Handbereichs. [2]

NEIN OK

Ta: Max.25°

Klimaanlage NEIN!

Klimaanlage OK

u vermeiden jegliches Risiko.

enn das flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte

PROF.

PENDEL

NEIN OK

LED nicht berühren!

1 OFF

2

3

4

5.1 TUBE 25 BALO MONT

6

7 TUBE 55 -TUBE 80 NO-DIM

OK! NEIN!

7 TUBE 25 - BALO - MONT

N L

5.2 FOCUS 25 - FOCUS 55 GOT PUSH

8 FOCUS 25 - FOCUS 55 GOT PUSH NO-DIM

9

10 ON

Schauen Sie nicht direkt die Lichtquelle.

11 OK!

Aufbau

NEIN OK

LED nicht berühren!

1 OFF

2

2.1 Tube 80

3

4

5.1

5.2 FOCUS 25 - FOCUS 55 GOT PUSH

6

7 TUBE 80

SWEISS DIMMBAR / SCHWARZ-SCHWARZ

7 FOCUS 25 - FOCUS 55 N L

TUBE 55 NO-DIM

OK! NEIN!

8 TUBE 80 CLICK

8 FOCUS 25 - FOCUS 55 NO-DIM PUSH

9

10 ON

Schauen Sie nicht t die Lichtquelle.

11 OK!

SCHIENEUBE 55

PRESS

3 phase

RICHTIG! FALSCH!

ON

Schauen Sie nicht direkt die Lichtquelle.

System Balo

NEIN OK

LED nicht berühren!

1 OFF

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 PUSH

15 NO-DIM N: blau (Neutralleiter) L: braun (Phase)

N: blau (Neutralleiter) L: braun (Phase)

16

17 ON

Schauen Sie nicht direkt die Lichtquelle.

18 OK!

HOOP

HOOP Treiber

Vertical 3cm 20cm

3cm 10cm 10cm Vertical

Horizontal

Horizontal x2

Push

OK!

HOOP Einbau-Baldachin

80mm

Plop

Plop

N - blau L - braun DIM LED schwarz grau schwarz rot

L: braun N: blau LED Black schwarzrot

einstellbar

Kabel zugentlasten

HOOP Aufbau-Baldachin

2× lösen

x2

Plop

Plop

15mm 8mm

DIM

N - blau L - braun DIM LED schwarz grau schwarz rot

On

L: braun N: blau LED Black schwarzrot

Alle Kabel zugentlasten

2× schrauben

Kabel zugentlasten einstellbar

HOOP TISCH

HOOP

x3

L: braun N: blau ANSCHLIESSEN

Tao Pendelleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Dimmbare Ausführungen: Steuerung gemäss Bezeichnung (DALI, Push, Casambi) anschliessen bzw. einbinden. Ein/Aus-Ausführungen nicht an Dimmer anschliessen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.