Adot Surface Aufbauleuchte

GRAVITA LED

LINE

BELL

LINE C

LINE P

LINE E

BELL C

LINE RF

PIXEL P

PIXEL C

PIXEL E

Ref.

LINE

X
770mm
1050mm
1330mm

1404mm

INDIVIDUAL

1304mm

100mm

X
600mm
1000mm

** BELL

A

ontage der Leuchte nur außerhalb desangegeben Handbereichs
t] zulässig. Grenze des Handbereichs: [2]

[2] الحد الأقصى لمجال

by the company Gravita.

Die Lichtquelle dieser Leuchte sollte nur ersetzt werden von GRAVITA.

Pflegen verstärkte Isolierung zwischen der Niederspannungsversorgung [ET] und dem Steuerleiter.

enn das flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, müssen Sie nur durch den Hersteller ersetzt werden, um zu vermeiden jegliches Risiko.

NEIN

OK

Ta:
Max.25°

Klimaanlage

LED nicht berühren!

PROF.

1

OFF

2

3 AUFBAU

A

3 EINBAU

A

C

3 RANDLOS

A

C

3 RANDLOS

INDIVIDUAL

2x2.5mm

E

F

4

NO-DIM

DALI - 1/10V

5

6

7

CLICK!!

PENDEL

2

Bell

3

4

4

5

5

6

NO-DIM

DIM

6

7

BELL

8

ON

Schauen Sie nicht direkt die Lichtquelle.

9

OK!

NEIN

OK

LED nicht berühren!

1

OFF

2

3 phase

3

RICHTIG!

4

FALSCH!

5

6

7

CLICK!

8

ON

Schauen Sie nicht direkt die Lichtquelle.

OK!

2

3

AUFBAU

3

E

C

RECCESED +PAG 2 No.3

F

AUFBAU

3

COLGANTE/PENDANT

3

A

NO-DIM

DIM

C

E

F

PENDEL

Adot Surface Aufbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Schutzart	IP20
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.