LED-KONVERTER KGP CC36W150-900 NFC DALI

LED-BETRIEBSGERÄT · 36 W



Der LED-Konverter KGP CC36W150-900 NFC DALI liefert 36 W konstanten Strom für LED-Leuchten und wird an 220–240 V AC betrieben. Gedimmt wird über DALI, was die Einbindung in eine digitale Lichtsteuerung erlaubt. Die Auswahl reicht von 350 mA bis 850 mA, mit Anschlussvarianten wie P&P, LV-CS AMP oder AMP auf JST, teilweise inklusive 4L-Set. So lässt sich der Konverter genau auf die jeweilige Leuchte abstimmen – gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl.

36 W

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W	Steuerung	DALI

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
05QL03MLMC00	DALI · 350 mA · P&P	36 W	DALI
05PP03MLMJ04	DALI · 500 mA · AMP auf JST + 4L-Set	36 W	DALI
05PP03MLMA04	DALI · 500 mA · LV-CS AMP + 4L-Set	36 W	DALI
05PP03MLMC00	DALI · 500 mA · P&P	36 W	DALI
05RZ03MLMA00	DALI · 550 mA · LV-CS AMP	36 W	DALI
05PJ03MLMA00	DALI · 700 mA · LV-CS AMP	36 W	DALI
05PJ03MLMA04	DALI · 700 mA · LV-CS AMP + 4L-Set	36 W	DALI
05PJ03MLMC00	DALI · 700 mA · P&P	36 W	DALI
05Q203MLMA00	DALI · 850 mA · LV-CS AMP	36 W	DALI

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.